

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 11:03

Link do produktu: <https://kuis.pl/stycznik-3-polowy-160kw-315a-400v-acdc-k3-316a00-400-p-11905.html>



Stycznik 3-polowy 160kW 315A 400V AC/DC K3-316A00 400

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	K3-316A00 400
Producent	Benedict&Jager

Opis produktu

Stycznik 3-polowy 160kW 315A 400V AC/DC K3-316A00 400

- wykonanie 3 polowe
- napięcie sterowania: 400V AC/DC
- obciążalność prądowa : 315A dla kategorii AC3
- obciążalność prądowa : 500A dla kategorii AC1 (690V, 40')
- napięcie znamionowe izolacji: 690V
- pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 360VA
- pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 5VA
- pobór mocy przez cewkę AC: 5W
- zakres napięcia sterującego cewki: (0,85-1,1)xUn
- zakres temperatury pracy: -40-+70°C
- trwałość mechaniczna: 5x10⁶ przełączeń
- mocowanie na płycie montażowej
- bogata gama akcesoriów

Dodatkowe styki pomocnicze (opcja) -max 1 HKTxx i 2 HKAx