

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 14:25

Link do produktu: <https://kuis.pl/stycznik-3-polowy-18-5kw-40a-110v-ac-k3-40a00-110-p-11816.html>



## Stycznik 3-polowy 18,5kW 40A 110V AC K3-40A00 110

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>Zapytaj w sklepie</b>  |
| Numer katalogowy | <b>K3-40A00 110</b>       |
| Producent        | <b>Benedict&amp;Jager</b> |

### Opis produktu

#### Stycznik 3-polowy 18,5kW 40A 110V AC K3-40A00 110

- wykonanie 3 polowe
- napięcie sterowania: 110V AC
- obciążalność prądowa : 40A dla kategorii AC3
- obciążalność prądowa : 80A dla kategorii AC1 (690V, 40')
- napięcie znamionowe izolacji: 690V
- pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 90-115VA
- pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 9-13VA
- pobór mocy przez cewkę AC: 2,7-4W
- zakres napięcia sterującego cewki: (0,85-1,1)xUn
- zakres temperatury pracy: -40-+90°C
- trwałość mechaniczna: 10x10<sup>6</sup> przełączeń
- mocowanie na szynie TS35
- małe gabaryty styczników
- bogata gama akcesoriów

Dodatkowe styki pomocnicze (opcja) -max 4 HNxx i 2 HBxx