

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 20:27

Link do produktu: <https://kuis.pl/stycznik-3-polowy-580kw-1000a-230v-acdc-1z2r-k3-1000a12-230-p-11919.html>



Stycznik 3-polowy 580kW 1000A 230V AC/DC 1Z+2R K3-1000A12 230

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	K3-1000A12 230
Producent	Benedict&Jager

Opis produktu

Stycznik 3-polowy 580kW 1000A 230V AC/DC 1Z+2R K3-1000A12 230

- wykonanie 3 polowe
- napięcie sterowania: 230V AC/DC
- obciążalność prądowa : 1000A dla kategorii AC3
- obciążalność prądowa : 1200A dla kategorii AC1 (690V, 40')
- napięcie znamionowe izolacji: 690V
- pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 2400VA
- pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 70VA
- pobór mocy przez cewkę AC: 70W
- zakres napięcia sterującego cewki: (0,85-1,1)xUn
- zakres temperatury pracy: -40-+70°C
- trwałość mechaniczna: 5x10⁶ przełączeń
- wbudowane styki 2R +1Z
- bogata gama akcesoriów

Dodatkowe styki pomocnicze (opcja) montaż czołowy -max 2 HKB11